

# FP 3000 LC

## Groupe de Chantier Professionnel

**Loncin**



Prix de vente :

- Equipé d'origine d'un Disjoncteur thermique, de 2 Prises monophasées 16A, d'un Démarrage manuel, d'un Moteur Essence OHV, d'une sécurité manque d'huile, d'un Refroidissement par air, de Grilles de protection, d'un Refroidissement par air
- Possibilité de l'équiper d'un Kit Chariot, d'une Régulation Electronique (AVR)

### Groupe de Chantier Essence FP 3000 LC

Service Continu kVA (kW)	2,7 (2,2)
Service de Secours kVA (kW)	3,0 (2,4)
Ampères	11,3
Volts	220
Moteur	Loncin G 200 F
Cylindrée cm <sup>3</sup>	196
Puissance nominale Ch	6,5
Capacité réservoir l	3,8
Autonomie	2,6 H
Niveau sonore dB(A) à 1m	95
Poids Net Kg	40
Dimensions mm	625 x 420 x 460



147 Bis rue de Merville  
BP 30212

59524 HAZEBROUCK Cedex  
email : [marketing@francepower.fr](mailto:marketing@francepower.fr)

site : [www.francepower.fr](http://www.francepower.fr)

Coordonnées Revendeur :